
3 Cómo empezar

3.1 Cómo conectar la base

Precaución

Conecte la fuente de alimentación a 110V o 220V según el país de uso. Evitar colocar la base demasiado cerca de objetos metálicos grandes como archivadores, radiadores o aparatos eléctricos. Esto puede afectar el alcance y la calidad de sonido. Los edificios con paredes internas y externas gruesas pueden afectar la transmisión de señales desde y hacia la base.


Advertencia

La energía eléctrica se activa cuando se enchufa el adaptador de energía a la unidad y se lo conecta al tomacorriente. La única manera de apagar la unidad es desenchufar el adaptador de energía del tomacorriente. Por lo tanto, se debe asegurar un fácil acceso al tomacorriente.

El adaptador de energía y el cable de línea telefónica deben estar correctamente conectados, ya que una conexión incorrecta podría dañar la unidad.

Usar siempre el cable de línea telefónica que se entrega con la unidad. De lo contrario, puede que no se obtenga tono de marcado.

1 Insertar el enchufe del cable de energía eléctrica en el enchufe que se encuentra en la parte inferior de la base.



2 Insertar el enchufe del cable de línea en el enchufe que se encuentra en la parte inferior de la base.

